

Akutoitel XGT® valgusti/raadio

MR009GZ

40V • 1000lx • DAB/DAB+

Akutoitel multifunktsionaalne valgusti/raadio

MR009GZ on multifunktsionaalne latern / raadio laternaga (360° valgus vihk), FM / AM / DAB+ raadio, taskulamp ja Bluetooth-kõlar. Sellel on kaks heleduse ja kolm laterna valgustsooni seadet. MR009GZ toiteallikaks on XGT® 40V aku. Laterna saab riputada rihma abil konksu külge või asetada horisontaalsele pinnale nagu traditsioonilist laternat. Raadiol on digitaalne LCD ekraan, mistõttu on vajalikku sagedust väga lihtne valida. Laterna kaitseraamid toimivad FM-raadioantennina. 57 mm kõlar edastab rikkalikku ja selget heli. Bluetooth 5.0 ühendus võimaldab seadet kõlarina kasutada. XPT tehnoloogia kaitseb lampi vee ja tolmu eest.



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Kõlari väljundvõimsus 40Vmax	3 W
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Valgusvoog (valgusvõimsus)	300 / 200 / 95 Lumen
Valgustugevus	1000 / 140 / 55 lx
Sagedusvahemik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Pidev kasutamine XGT® 40Vmax / 2,0 Ah	8 - 20 h
Pidev kasutamine, XGT® / 2,5 Ah aku	10 - 24 h
Pidev kasutamine, XGT® / 4,0 Ah aku	14 - 36 h
USB-pesa	USB-A
Pidev kasutamine, XGT® / 5,0 Ah aku	21 - 51 h
Toote kaal	0,99 kg
Toote kaal koos akuga	1,6 - 2,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	126 x 147 x 295

EAN 0088381763455

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Aku laadimistaseme näidik.
- Kokkuklapitav riputuskonks
- USB väljund elektriseadmete laadimiseks
- Mälufunktsioon - võimalik salvestada kuni 9 raadiojaama



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ MUU INFO

Kasutusjuhend

